

Konvertor F3U



Amplituda vstupního signálu	0 – 300 V
Frekvence vstupního signálu	40 Hz – 1 kHz, 40 Hz – 16 kHz
D/A převodník	10 bit
Výstupní napětí D/A převodníku	0 – 5 V
Logická „1“	> 3,0 V
Logická „0“	< 2,0 V
Typ baterie	9V 6F22

Frekvence vstupního signálu	Rozsah měření střídý	Maximální odchylka převodu frekvenci a střídý
1 kHz	1.5 ... 98,5%	- 0.02 V
2 kHz	3 ... 97%	
4 kHz	6 ... 94%	
16 kHz	24 ... 76%	